


BERKER arsys Radio Touch Set mit LS Edelstahl
Art. Nr. 28800004

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Set mit Lautsprecher Up
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- externer Audioeingang, z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Betriebsspannung: 230 V ~
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz 4– 8 Ω
- Bauform: Up, Größe je nach Schalterprogramm

230 V~, 50/60 Hz Frequenzbereich 87,5 ... 108 MHz für Lautsprecher 4 ... 8 Ohm/Kanal Abmessungen Display 35 x 28 mm Leiterquerschnitt max. 2,5 mm² Einbautiefe 33 mm - mit einem Lautsprecher - beleuchtetes Touch-Grafikdisplay - Bedienung über Sensorflächen des Touch-Display - Uhrzeit- und Datumsanzeige - Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige - manueller und automatischer Sendersuchlauf - 8 Senderspeicher nichtflüchtig - Einschalten mit letztem Sender - Lautstärkeregelung - Wecker mit Schlummerfunktion - Schlaf-Timer - Countdown - Externer Audioeingang z.B. für MP3-Player oder Dockingstation - Anschluss für einen zweiten Lautsprecher - Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung - Einzel- und Kombinationsmontage - ohne Spreizkrallen

Technische Information

Ausführung	Radio	Oberfläche	lackiert
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	Schalterprogramm	arsys
Produktgruppe	Radio	Ausführung der Oberfläche	matt
Montageart	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9022
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Transparent	Nein
Werkstoff	sonstige	Farbe	Edelstahl lackiert
Werkstoffgüte	sonstige	EAN	4011334342502
Halogenfrei	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1113 1000 13000	Verstärker AMP 130