


BERKER arsys Radio Touch Set mit LS polarweiß glänzend
Art. Nr. 28800069


- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Set mit Lautsprecher Up
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- externer Audioeingang, z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Nebensteileneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Betriebsspannung: 230 V ~
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz 4– 8 Ω
- Bauform: Up, Größe je nach Schalterprogramm

230 V~, 50/60 Hz Frequenzbereich 87,5 ... 108 MHz für Lautsprecher 4 ... 8 Ohm/Kanal Abmessungen Display 35 x 28 mm Leiterquerschnitt max. 2,5 mm² Einbautiefe 33 mm - mit einem Lautsprecher - beleuchtetes Touch-Grafikdisplay - Bedienung über Sensorflächen des Touch-Display - Uhrzeit- und Datumsanzeige - Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige - manueller und automatischer Sendersuchlauf - 8 Senderspeicher nichtflüchtig - Einschalten mit letztem Sender - Lautstärkeregelung - Wecker mit Schlummerfunktion - Schlaf-Timer - Countdown - Externer Audioeingang z.B. für MP3-Player oder Dockingstation - Anschluss für einen zweiten Lautsprecher - Nebensteileneingang für separate Ein-/Ausschaltung - Einzel- und Kombinationsmontage - ohne Spreizkrallen

Technische Information

| | | | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Ausführung | Radio | Oberfläche | unbehandelt |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Schalterprogramm | arsys |
| Produktgruppe | Radio | Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Montageart | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube | Transparent | Nein |
| Werkstoff | sonstige | Farbe | polarweiß glänzend |
| Werkstoffgüte | sonstige | EAN | 4011334342458 |
| Halogenfrei | Ja | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------------|--------------------|
| Zubehör | 1113 1000 13000 | Verstärker AMP 130 |