


**FERMAX MEET Türöffnerrelais,**
**Art. Nr. F1490**

- Systemtechnologie: RS485
- Spannungsversorgung 12V DC
- Anschluss über RS485 an Türstation
- einstellbare Schaltzeitverzögerung
- 2 potentialfreie Wechselkontakte
- Montage: Aufputz
- Maße (B x H x T): 115 x 57 x 34 mm

2 Relais Modul mit folgenden Funktionen (abhängig vom Türstationstyp): LED Anzeige für eingestellte Schaltzeit; Kontaktbelastung 24 VAC/DC / 3,5 A. Direkter Anschluss über RS485 an Türstation; Einstellbare Schaltzeitverzögerung von 1 - 30 sek. Schaltzeitverzögerung gilt für beide Relais; Milo Türstation 1RT: Beide Wechselkontakte können genutzt werden; Milo & KIN Türstationen mit digitaler Anwahl: Es kann nur ein Wechselkontakt genutzt werden; Anschlüsse: 1 Stück geschraubte RS-485 Verbindung; 2 potentialfreie Wechselkontakte C, NO, NC; Spannungsversorgung 12V DC; Anschluss 2er potfreier externer Türöffnertasten für Relais 1 & Relais 2; Anschluss für potfreiem Schaltkontakt zum Öffnen beider Relais; AP Installation. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 115 x 57 x 34 mm; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: RS485;

**Technische Information**

Funktion	schalten	Ausführung der Schnittstelle	LAN
System Meet	Ja	Montageart	Aufputz
Installationstechnik	Netzwerktechnik	EAN	8424299014906

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät