

Artikelnummer

43441

Typ

MISTRAL SE 03

Bezeichnung

Funk Sender MISTRAL SE 03

**Kurzbeschreibung:**

- für alle Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- Rufweiterleitung
- Schutzklasse: IP 54
- inkl. 2 Batterien 1,5 V (AAA)

Beschreibung

Der Funkgong Sender mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität

Produktmerkmale:

Funk-Sender

Farbe: Kunststoff Silber

für alle MISTRAL und ECHO M und CALIMA Gongs

500m* Reichweite, 868,35 MHz

Rufweilerschaltung

Installationshinweis: Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar

kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen (Rufweilerschaltung standardmäßig)

Bedieneinheit leicht zugänglich

insbesondere für Installation mit Rufweilerschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe für den Sender beigelegt.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Technische Daten



Name: MISTRAL
Funkreichweite: 500 m im Freifeld
Geräteart: Sender
Frequenz: 868,35 MHz
Funktionskontrolle: LED
Farbe: Weiß
Zusätzliche Funktion: Rufweiterleitung
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
Spannungsversorgung extern: 8 - 12 V DC
Betriebstemperatur: -15 bis + 50 °C
Abmessungen: 36 x 100 x 17 mm
Farbe: Weiß