


**BERKER KNX-RF Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau**
**Art. Nr. 85605100**

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-Taste
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 6 V DC
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Beschriftungsfeld mit Symbolen (im Lieferumfang)
- Bauform 2/4fach: (L x B x T) 83 x 47 x 16 mm
- Bauform 6/18fach: (L x B x T) 134 x 50 x 16 mm

Betriebsspannung 6 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

**Technische Information**

Bussystem KNX-Funk	Ja	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Nein	Farbe	weiß
Mit Busankopplung	Ja	Transparent	Nein
Ausführung	Handsender	Kanalzahl	2
Anzahl der Kanäle	2	Produktgruppe	Fernbedienung
Werkstoff	Kunststoff	Technologie	KNX-RF
Werkstoffgüte	Thermoplast	EAN	4011334376002
Oberfläche	sonstige		