


BERKER KNX-RF S.1 Zeitschaltuhr weiß glänzend
Art. Nr. 85745282

- Zeitschaltuhr für Berker KNX-RF Produkte
- LC Display mit Beleuchtung
- autarker Betrieb mit Einsatz ohne Aktor möglich
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| Bussystem KNX-Funk | Ja | Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Technologie | KNX-RF | Anwesenheitssimulation | Nein |
| Funk bidirektional | Ja | Sommer-/Winterzeit | Ja |
| Tagesprogramm | Ja | Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
| Wochenprogramm | Ja | GPS | Nein |
| Jahresprogramm | Nein | Farbe | weiß glänzend |
| Schalterprogramm | S.1 | Mit Busankopplung | Ja |
| Astroprogramm | Ja | Mit Speicherkarte | Nein |
| Montageart | Unterputz | Feiertags-Fortschreibung | Nein |
| Montageart | Unterputz | Nebenuhren über Bus steuerbar | Nein |
| Externe Programmierung | Ja | Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Kanäle | 1 | EAN | 4011334375272 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz |
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |
| Zubehör | XXXX-001 | Relais-Einsatz: 85121200 |
| Zubehör | XXXX-002 | Netz-Einsatz: 85020100 |