



**Radio Touch mit Lautsprecher, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

28806084



Technische Merkmale

**Funktion**

- Lautstärkeregelung
- Countdown
- Schlaf-Timer
- Wecker mit Schlummerfunktion

**Kompatibilität**

Für Lautsprecher je Kanal 4 ... 8 Ω

**Kontrollen und Indikatoren**

- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay

**Konnektivität**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- externer Audioeingang AUX IN

**Frequenz**

Frequenzbereich (Radioempfang) 87,5 ... 108 MHz

**Messung**

- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	samt

**Abmessungen**

Einbautiefe	33 mm
Höhe	70,8 mm
Breite	141,6 mm
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm

**Montage**

- Einzel- und Kombinationsmontage

---

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen	
- mit Schraubklemmen	

---

**Einstellungen**

- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 

**Lieferumfang**

- mit einem Lautsprecher
- 

**Ausstattung**

- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
  - Einschalten mit letztem Sender
- 

**Bedienung**

- mit Lautsprecher
- 

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.3, Berker Q.1

---