


**RENZ Video-Frontpl. 1tlg.eckig,Edelstahl 1 Ruftaste, Vorb. FERMAX Kamera/LS/Code**
**Art. Nr. E14094055F0109**

- Front zum Aufklappen
- Vorbereitet für die Montage des Fermax Einbau-Videolautsprechers
- Vorbereitet für die Montage der Fermax Codetastatur
- RSA2 Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus Metall
- Klingelknopfbeleuchtung und Kunststoffnamensschild-Beleuchtung 0,1 Watt 12V AC/DC
- Namensschildeinlage: (B x H): 75 x 19,5 mm
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm

Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 Durchwurffront Video; Front mit einer Einwurfklappe; Stanzung und Adapter für Fermax Kamera-/Sprechmodul, vorgerichtet für bauseitige Montage; Stanzung und Adapter für Fermax Codetastatur, vorgerichtet für bauseitige Montage; RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit EDELSTAHL-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut; Modellgruppe 14 EDELSTAHL-Frontplatte 1,25 mm dick, zum Aufklappen, 13 mm vorstehend; Einwurfklappe (B x H): 265 x 33 mm, für EDELSTAHL-Frontplatte ohne thermische Trennung, mit Entnahmesicherung; Installations- und Durchwurffkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen; Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm; Farbe: RENZ - EDELSTAHL GEBÜRSTET; Notwendiges Zubehör: Fermax Codetastatur F7454 (in eigener Position beschrieben);

### Technische Information

Montageart	Mauerdurchwurf	Höhe Einwurf	33 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Entnahme	hinten
Koppelbar	Nein	Ausführung des Putzrahmens	eckig
Anzahl der Briefkästen	1	Mit Beleuchtung	Ja
Werkstoff	rostfreier Stahl	Mit Zeitungsfach	Nein
Farbe	Silber	Mit Paketfach	Nein
Gesamtbreite	360 mm	Mit überstehender Regenkante	Nein
Gesamthöhe	390 mm	Mit Kamera	Ja
Gesamtiefe	13 mm	Material	Edelstahl
Einwurf	vorne		
Breite Einwurf	265 mm		

### Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85341	RSA2-Klingelknopf Edelstahl
Ersatzteil	E97-9-85345	RSA2-Kunststoffnamensschild m. Beleuchtung
Ersatzteil	E97-9-00490	Renz-Schraube M4 x 10
Ersatzteil	E97-9-91376	Renz-Schraube M4 x 35
Ersatzteil	FPVT09692	Kamera Ersatzplexi
Zubehör	F7454	Einbau-Codetastatur
Zubehör	E14-2-20600	Installationskasten