



RENZ Video-Frontpl. 1tlg.eckig, RAL9007 1 Ruftaste, Vorb. FERMAX Kamera/LS/Code

 Art. Nr. **E14094055F9007**

- Front zum Aufklappen
- Vorbereitet für die Montage des Fermax Einbau-Videolautsprechers
- Vorbereitet für die Montage der Fermax Codetastatur
- RSA2 Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus Metall
- Klingelknopfbeleuchtung und Kunststoffnamensschild-Beleuchtung 0,1 Watt 12V AC/DC
- Namensschildeinlage: (B x H): 75 x 19,5 mm
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm

Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 Durchwurffront Video; Front mit einer Einwurfklappe; Stanzung und Adapter für Fermax Kamera-/Sprechmodul, vorgerichtet für bauseitige Montage; Stanzung und Adapter für Fermax Codetastatur, vorgerichtet für bauseitige Montage; RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit ALU-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut; Modellgruppe 14 STAHL-Frontplatte 1,25 mm dick, zum Aufklappen, 13 mm vorstehend; Einwurfklappe (B x H): 265 x 33 mm, für STAHL-Frontplatte ohne thermische Trennung, mit Entnahmesicherung; Installations- und Durchwurffkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen; Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm; Farbe: RENZ - RAL 9007 GRAUALUMINIUM;

Technische Information

Farbe	Grau
Material	Stahl

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85341	RSA2-Klingelknopf Edelstahl
Ersatzteil	E97-9-85345	RSA2-Kunststoffnamensschild m. Beleuchtung
Ersatzteil	E97-9-00490	Renz-Schraube M4 x 10
Ersatzteil	E97-9-91376	Renz-Schraube M4 x 35
Ersatzteil	FPVT09692	Kamera Ersatzplexi
Zubehör	F7454	Einbau-Codetastatur
Zubehör	E14-2-20600	Installationskasten