


RENZ Video-Frontpl. 1tlg.eckig, RAL9016 1 Ruf-taste, vorb. FERMAX Kamera/LS/Code
Art. Nr. E14094055F9016

- Front zum Aufklappen
- Vorbereitet für die Montage des Fermax Einbau-Videolautsprechers
- Vorbereitet für die Montage der Fermax Codetastatur
- RSA2 Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus Metall
- Klingelknopfbeleuchtung und Kunststoffnamensschild-Beleuchtung 0,1 Watt 12V AC/DC
- Namensschildeinlage: (B x H): 75 x 19,5 mm
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm

Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 Durchwurffront Video; Front mit einer Einwurfflappe; Stanzung und Adapter für Fermax Kamera-/Sprechmodul, vorgerichtet für bauseitige Montage; Stanzung und Adapter für Fermax Codetastatur, vorgerichtet für bauseitige Montage; RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit ALU-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut; Modellgruppe 14 STAHL-Frontplatte 1,25 mm dick, zum Aufklappen, 13 mm vorstehend; Einwurfflappe (B x H): 265 x 33 mm, für STAHL-Frontplatte ohne thermische Trennung, mit Entnahmesicherung; Installations- und Durchwurffkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen; Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm; Farbe: RENZ - RAL 9016 VERKEHRSWEISS;

Technische Information

Montageart	Mauerdurchwurf	Breite Einwurf	265 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Höhe Einwurf	33 mm
Anzahl der Briefkästen	1	Entnahme	hinten
Werkstoff	rostfreier Stahl	Mit Beleuchtung	Ja
Farbe	weiß	Mit überstehender Regenkante	Nein
Gesamtbreite	360 mm	Mit Kamera	Ja
Gesamthöhe	390 mm		
Gesamttiefe	13 mm		
Einwurf	vorne		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85341	RSA2-Klingelknopf Edelstahl
Ersatzteil	E97-9-85345	RSA2-Kunststoffnamensschild m. Beleuchtung
Ersatzteil	E97-9-00490	Renz-Schraube M4 x 10
Ersatzteil	E97-9-91376	Renz-Schraube M4 x 35
Ersatzteil	FPVT09692	Kamera Ersatzplexi
Zubehör	E14-2-20600	Installationskasten
Zubehör	F7454	Einbau-Codetastatur