


WHD RDS Radio Basic, weiß mit Fernbedienung
Art. Nr. 1130 1003 10022

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- inklusive Fernbedienung
- Uhrzeitanzeige, Senderspeicher
- externer Audioeingang, z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Line-In Frontseitig, z.B. für MP3-Player
- Betriebsspannung: 230 V ~
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz 4– 8 Ω
- Bauform: Up, 55 x 55 mm

Das RDS-Radio Basic ist über eine optionale Fernbedienung und über vier Tasten direkt am Gerät sehr einfach bedienbar. Am rückseitigen Line-Eingang kann es mit der Smartphone-Dockingstation MP 55 BTL oder dem Bluetooth- bzw. WLAN-Empfänger BTR/WR 55 verbunden werden. Somit kann neben den 9 Radiosendern eine zusätzliche externe Quellen abgespielt werden. Das Unterputz RDS-Radio Basic erreicht mit der beigelegten Wurfantenne schon einen guten Empfang. Für optimale Empfangsqualität kann am Antennenanschluss die Hausantenne (75 Ohm, Coax) angeschlossen werden. Das Unterputzradio ist darüber hinaus mit einer Sleep- und Weckfunktion ausgestattet. Das Display kann in der Helligkeit gedimmt werden. Dies ist vor allem in Schlafzimmern nützlich. Die Lautstärkebegrenzung ist ebenso wie die Menüsperre im Hotelbetrieb sehr wichtig. Das RDS-Radio eignet sich daher für Privat- wie auch für Hotelanwendungen. Der integrierte Verstärker bietet die Möglichkeit zwei Lautsprecher anzuschließen, um Hintergrundmusik wiederzugeben. Für Fullrange-Musikwiedergabequalität in hoher Lautstärke kann ein externer Verstärker z.B. der AMP 130 angeschlossen werden.

Technische Information

Ausführung	Radio	Schalterprogramm	55 x 55 mm
Funkuhr	Nein	Type	ohne KEL 55 Lautsprecher
Produktgruppe	Radio	Anzahl der Speicherplätze	9
CD-Player	Nein	RDS	Ja
DAB+	Nein	Mit Netzteil	Nein
KW	Nein	Montageart	Unterputz
LW	Nein	Internet-Radio	Nein
MW	Nein	Farbe	weiß
UKW	Ja	EAN	4043106040859

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1120 0104 05500	Fernbedienung RC MP 55
Zubehör	9024660000	Zwischenring für Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 polarweiß