


FERMAX DUOX VEOXL 7.0 WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom
Art. Nr. F9471

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 7,0" (18,0 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Videosignal in Basic- oder Premiumqualität auswählbar
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Montageart Türstation: Up, 130 x 128 mm (B x H)
- Montageart Up-Dose: 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO; Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447; Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO-XL VIDEO COLOR MONITOR F9469; Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 7" (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperr; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast; Videosignal in Basic- oder Premiumqualität); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Für AP-Montage; Maße: (B x H x T): 185 x 185 x 24,5 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Aufputz

Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Freisprechen	Ja
Öffnungswinkel Kamera	106 °
Mit Memory-Funktion	Ja

Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	2

Bildschirmdiagonale	18 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Ja
Tastenzahl	1
Telefonanzahl	1
EAN	8424299094717

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8851	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09378	DUOX Plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F9468	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F9469	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F3233	Relais
Zubehör	F8400	UP-Regendach
Zubehör	F7061GH	AP Gehäuse mit Regendach