


FERMAX DUOX plus Relais Extra
Art. Nr. F3267

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Verwendbar als Rufanschaltrelais
- Funktionsart des Relais z.B. als Türöffnerrelais, Zusatzrelais für F1 oder F2 frei wählbar
- Schaltzeit von 1- 120 Sek. oder 1- 120 Min. einstellbar
- potentialfreier Wechselkontakt
- Spannung für Türöffner 12 VDC, max. 300 mA
- Maximale Kontaktbelastung: 230V AC / 60V DC, 3A
- LED- Anzeige
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm
- Platzbedarf: 5 TE

Produkteigenschaften: Ein Gerät pro Schaltbefehl oder Schaltbefehl pro Bereich nötig; Busein- und Busausgang; Potfreier Wechselschaltkontakt; Kontaktbelastung: Max. 30 VDC / 230 VAC, 3 A; 2 Tasten für die Configuration des Relais; Configuration über DUOX plus SERVICEGERÄT F3254 möglich; LED Anzeigen für Configuration und Funktionsanzeige; Ansteuerung des Relais über potfreien Taster; Reset der Schaltfunktion über potfreien Taster; Relaischaltzeit: 1 - 120 Sekunden / Minuten; Spannungsausgang am Relais: 12 VDC, Max. 0,3 A; 2 Betriebsmodi: RX und TX: RX Modus: Relais schaltet bei folgenden eingehenden Befehle: Türöffnerbefehl von Innenstelle, Rufanschaltrelais, Eigenstartfunktion, F1 Befehl, F2 Befehl, Befehl von Portierzentrale, Arztschaltung (Doormatic); TX Modus: Relais schaltet nicht, sondern sendet folgende Befehle: Türöffnerbefehl nach eingehendem Türruf, Türöffnerbefehl für bestimmte Türstation, F1 Befehl, F2 Befehl, Arztschaltung (Doormatic); Spannungsversorgung: über Bus; Schutzart: IP20; Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE; Maße (H x B x T):90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Funktion	erweitern	Montageart	DIN-Schiene
System DUOX	Ja	Breite in Teilungseinheiten	4
Installationstechnik	Bus-System	EAN	8424299032672