


WHD KNX AM840 4fach Audioaktor REG
Art. Nr. 1113 1002 00000

- Audioeingänge: 8 x Mono oder 4 x Stereo
- Audioausgänge: 4 x Mono oder 2 x Stereo
- Anschlüsse: Regelausgang 4x 0 - 10 V DC, Schaltausgang 4x 24 V DC max 10 A
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 180 mA
- Bauform: REG, 12 TE

Der KNX-Audioaktor AM 840 verteilt die Signale der angeschlossenen Tonquellen (Stereo: 4, Mono: 8) unabhängig auf die Zonenausgänge (Stereo: 2, Mono: 4). Via KNX-Sensoren ausführbare Funktionen: Zone Ein/Aus, Lautstärke, Quellenwahl, Mute, Klangregelung, Zonen- und Pflichtruf (mit Aufmerksamkeits-Signal/Vorgang). Rückmeldeobjekte: Zone ein/aus, Lautstärke, Quelle. Bei mehr als 2 Stereo bzw. 4 Mono Zonen können mehrere Audioaktoren kaskadiert werden. Parametrierung mit ETS (Produktdatenbank: Download unter www.whd.de). Spannungsversorgung: 24 VDC über separates Netzteil, Netzteildimensionierung abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Endverstärker.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	EAN	4043106014027
Zubehör	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1113 1000 10001	PREAMP UP Vorverstärker
Zubehör	1486 5600 84000	Verbinder zwischen mehreren AM840
Zubehör	1113 1001 00108	Verstärker AMP 10 DC HS REG
Zubehör	1113 1000 10002	PREAMP BJ UP Vorverstärker