


**THEBEN KNX MIX 2 Schaltaktorenerweiterung 4fach RME 4U KNX REG**
**Art. Nr. T4930228**

4-fach Schaltaktor MIX2

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Montageart	REG	Mit Busankopplung	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der digitalen Eingänge	4	Relais	16 A
Max. Schaltleistung	16 W	Type	Schaltaktor
Geeignet für C-Last	Nein	geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	230	EAN	4003468490952
Bemessungsstrom	16 A		
Bemessungsbetriebsspannung	230 V		