



BERKER Wechselschalter Einsatz 10 A Up für Hohlwandmontage
Art. Nr. 303650

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Montageart: Up

Wippschalter für Hohlwandmontage Modul-Einsätze Aus/Wechsel - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V~ - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Wechselschalter
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	2
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	Wechselschalter für Hohlwandmontage
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Schaltstrom	10 AX (100 W (SBL))

Beleuchtung	optional
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart	Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Einbautiefe	19.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Schalter
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334238850

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1687	LED-Aggregat 12-48 V