


BERKER KNX-RF Schaltaktor 1fach 4 A 12/24/230V+Tasterschnittstelle 2fach Up
Art. Nr. 85875122

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V LED-Lampen: 40 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Schaltstrom bei 12 V=: max. 4 A
- Schaltstrom bei 24 V=: max. 2 A
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der binären Eingänge	1
Max. Schaltleistung	4000 W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Aktor
Ausführung	Schaltaktor
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334418665