


**BEG RC-plus next N 130 schwarz**
**Art. Nr. BEG93323**

- Hohe Schaltleistung 3.000 W ( $\cos = 1$ )
- Energieeinsparung durch dynamische Nachlaufzeitanpassung
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung

**LUXOMAT® IR-RC**

- Stufenlose Einschränkung des Erfassungsbereiches auch ohne Schraubenzieher
- Moderne Sensorik für eine verbesserte Erfassungsqualität, gerade bei frontaler Annäherung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Melder sockelkompatibel mit Serie LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen
- 2-2.000 Lux; 15 Sek. - 16 Min. oder Impuls
- Mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC sind zahlreiche Programme einstellbar (z.B.:

**Dämmerungsschalterfunktion oder Urlaubs- und Komfortfunktion)**

- Spezialsockel für Eckmontage als Zubehör erhältlich
- Anschlusskabeinführung möglich von oben, von unten und von der Rückseite
- Schutzart IP54/II/CE

Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz -Mechanische Reichweitereinstellung -Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung -Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern. -Manuelle

**Technische Information**

|            |                 |                             |               |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder | Erfassungswinkel horizontal | 130 °         |
| Reichweite | 20 m            | EAN                         | 4007529933235 |
| Farbe      | schwarz         |                             |               |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                |
|---------|----------|----------------------------|
| Zubehör | BEG97024 | Außen-Ecksockel schwarz    |
| Zubehör | BEG92000 | IR-RC (Fernbedienung)      |
| Zubehör | BEG92090 | IR-RC-Mini (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92100 | IR-RC Wandhalter           |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied              |
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied         |
| Zubehör | BEG32697 | Abdecklamellen             |
| Zubehör | BEG92467 | Ballschutzkorb weiß        |
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones |
| Zubehör | BEG92649 | IR-RC-LD (Fernbedienung)   |