


**FERMAX Color-VEO Video Kit DUOX (2 Draht), 1Fam. m. Türstation UP, silber**
**Art. Nr. F9421**

- Systemtechnologie: Duox
- inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- 1 zusätzliche Funktionstaste
- Kamerawinkel: 90° H, 72° V
- Abmessungen Türstation (B x H): 130 x 128 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Frontplatte Cityline Video Türstation aus eloxiertem Aluprofil, verchromten Abschlussleisten, Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über am Lautsprecher integrierter Sprachsteuerung am Lautsprecher, oder Tastatur F7493 (F7493 in eigener Position beschrieben), Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über Sprachsteuerung, Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VDC, max. 0,4A on board, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung, Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen". Master und Slave-Funktion, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung. 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, Sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; verchromter Einfachstaste, Taste bereits vorverdrahtet, Namensschild von vorne austauschbar, LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben, Schutzart: IP43/Tasten IP66, inklusive Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115x114x45mm, Maße (BxT): 130 x 128 mm, Größe 1; Farbe Chrom. 1 FERMAX NETZGERÄT F4810 Netzgerät zur Speisung von Audio- und Videosprechanlagen folgender Systeme: 8+n+Koax (Video), VDS (Audio und Video), Duox (Audio und Video), LED Anzeige für Überlast und Kurzschluss, Input: 240V, Output: 18V DC / 1,5A, 12V AC / 1,5 A, für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 10TE; 1 DUOX ANSCHLUSSMODUL F3244 zur fehlerfreien Daten- und Signalübertragung im Bussystem mit folgenden Spezifikationen: Spannungsversorgung über Netzgeräte F4810, F4812, F4830 (Netzgeräte in eigener Position beschrieben), Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen, Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet, Platzbedarf: 4TE; 1 DUOX Adapter F3255 zum Abschluss (Terminieren) der Bussteigleitung. 1 DUOX - AP- Montageplatte für VEO Monitor F9406 mit Steckvorrichtung für den Anschluss des Monitors der Serie VEO DUOX F9405; 1 DUOX - Color VEO Video-Monitor F9405 mit folgenden Produktmerkmale: 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; eingebaute Mithörsperr; elektronische Abschaltung, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3257 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Rufonlautstärkenregulierung und Rufonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Rufonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Rufonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige; Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Leitungs- Adapter im Gerät integriert; Maße: (BxHxT): 200 x 200 x 46 mm; Farbe: weiß

**Technische Information**

Mit Video	Ja	Farbe des Haustelefons	weiß
Mit Infoschild	Ja	Tastenzahl	1
Farbe der Türstation	Silber	Telefonanzahl	1
Installationstechnik	Bus-System	System DUOX	Ja
Anzahl der Haustelefone	1	EAN	8424299094212
Anzahl der Türlautsprecher	1		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F7061GH	AP-Geh. m. Regendach Gr. 1
Zubehör	F8400	UP-Regendach Gr. 1
Zubehör	F9406	Montageplatte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F9405	Innenstelle