



BERKER Kreuzschalter Einsatz 16 A Up
Art. Nr. 303716

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Montageart: Up

Kreuzschalter 16AX

Technische Information

Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	Kreuzschalter
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Schaltstrom	16 AX (200 W (SBL))
Beleuchtung	optional
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart	Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Einbautiefe	32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Schalter
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334447726

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1687	LED-Aggregat 12-48 V