


Türstation UP silber Antivandal 3-reihig mit 33 Tasten
Art. Nr. AV3033

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichtschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 3reihig mit 33 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (3 nebeneinander, 11 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 280 x 431 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 260 x 411 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	33	Ausführung	Standard
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	431 mm	Abm. Frontplatte	280 x 431 x 4 mm
Frontplatte Breite	280 mm	Abm. UP-Dose	260 x 411 x 55 mm
Einbauhöhe	411 mm	Anzahl Reihen	3
Einbaubreite	260 mm	Höhe	431
Einbautiefe	55 mm	System VDS	Ja
Montageart	Unterputz	System 4+n	Ja
Installationstechnik	systemunabhängig		
Tastenzahl	33		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0040CRUND	Tasteroberteil 1fach rund
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC0040CECKIG	Tasteroberteil 1fach eckig
Ersatzteil	RC3033	Tastenblock
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	3P33	AP-Gehäuse
Zubehör	3V33	UP-Regendach
Zubehör	F4800	Netzgerät