

Artikelnummer

14039

Typ

GT 3139

Bezeichnung

Klingeltransformator GT 3139

**Kurzbeschreibung:**

- Primär: 230 V AC (50 Hz)
- kurzschlussfest durch PTC
- 90 x 36 x 60 mm
- Sekundär: 8/12 V AC (1,5/1,0 A)

Beschreibung

Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"

Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz.

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen zu können.

Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung

Produktmerkmale:

Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler
Kurzschlussfest durch PTC
entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen
geprüft nach EN61558-2-8:2011
zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen

Technische Daten:

Primär: 230 - 240V AC (50 Hz)
90 x 36 x 55 mm (entspricht 2 Einbau-Modulen)
Sekundär: 8/12V AC (1,5/1,0A)

**Installationshinweis:**

Hinweis: bei geringer Belastung oder Leerlauf höhere Ausgangs-Spannung! nach Kurzschluss Wieder-Inbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz

Zubehör AP-Montageset: inkl. zwei Abdeckkappen für IP 20

Zubehör AP-Montageset: inkl. Befestigungs-Schiene und -Material für Aufputz-Montage

Technische Daten

Geräteart:	Klingeltransformator
Typ:	Klingeltransformator
Ausführung:	Kurzschlussfest
Kurzschlussfest:	Durch PTC
Primärspannung:	230 V AC (50 Hz)
Betriebsart:	Kurzzeitbetrieb
Breite:	2 TE
Sekundärspannung 1:	8 V AC
Sekundärstrom 1:	1,5 A
Sekundärspannung 2:	12 V AC
Sekundärstrom 2:	1,0 A
Einschaltdauer:	Kurzzeitbelastung 20 s
Breite:	3 TE
Abmessungen:	90 x 54 x 55 mm
Optionales Zubehör:	Aufputzmontageset GT 54 AP