


BERKER FI-Schutzschalter Up
Art. Nr. 284401

- Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern
- FI-Schalter Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Bemessung Fehlerstrom: 30 mA
- Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Technische Information

Polzahl	2	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Bemessungsstrom	16 A	Frequenz	50/60 Hz
Montageart	sonstige	Schutzart (IP)	IP20
Fehlerstrom-Typ	A	Einbautiefe	32 mm
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	EAN	4011334459910

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	149602	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter, weiß glänzend
Zubehör	149609	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter, polarweiß glänzend
Zubehör	14961404	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter, aluminium matt
Zubehör	14961606	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter, anthrazit matt
Zubehör	14961909	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter, polarweiß matt
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück 50 x 50 mm für FI-Schutzschalter: 1496xxxx
Zubehör	XXXX-002	Zwischenring für Zentralplatte: 1109xx,1108xx