


**SCHUCH Ex-Not- und Rettungszeichen nD8611 L02/3 W**
**Art. Nr. H86111 0011**

- Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub)
- Gehäuse: Aluminiumdruckguß naturbelassen (Länge: 300 mm), alle Betriebsgeräte im Gehäuse integriert, anschlussfertig verdrahtet
- Abschlusswanne: PC weiß-opal (W), eingeschäumte Silikondichtung (Piktogramme separat zu bestellen)
- Anschluss: 3-/4-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabeleinführung: Stirnseitig 1 Verschraubung M20 x 1,5
- Befestigung: 2 außenliegende Befestigungspunkte
- LED Linearmodule ca. 6500 K
- Zündschutzart: nR
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2) II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
- optional auch für Anschluss an Zentralbatterie geeignet (nD8611 L02 W ZB)

**Technische Information**

Montageart	Aufbau
Type	nD8611 L02/3 W
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Einspeisung	dezentral
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Art der Kennzeichnung	nur einseitig
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Für Ex-Zone Gas	2

Für Ex-Zone Staub	22
Nennbetriebsdauer	3 h
Systemleistung	5 W
Leuchtenlichtstrom	150 lm
Leuchtenlichtstrom bei Notbetrieb	150 lm
Brenndauer	3 h
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K
Tmax	+40 °C
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	161 mm
Höhe/Tiefe	69 mm
Länge	300 mm
Anschlussart	Steckklemme
EAN	4041254342450

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	H12112 0101	Notausgang (Pfeil) nach links
Zubehör	H12112 0102	Notausgang (Pfeil) nach rechts
Zubehör	H12112 0103	Notausgang (Pfeil) nach unten