

THEBEN KNX Schaltaktorerweiterung 4fach RME 4I REG

 Art. Nr. **T4930215**


- Stromerkennungsrelais C-Last
- Schaltleistung Glühlampen max. 2600 W
- Schaltleistung LED max. 300 W (je nach Type)
- Schaltvermögen kapazitiv max. 200 µF
- max. Einschaltstrom 1500 A (200 µS)
- SELV geeignet, sofern alle Kanäle SELV schalten
- Hilfsspannung 230 V AC
- umfangreiche Komfortapplikation
- erweiterbar um max. zwei Erweiterungsmodule
- Bauform: REG, 4 TE

4-fach C-Last Schaltaktor MIX2

Mit Stromerkennung

Für höhere Lampenlasten

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Max. Anzahl der Schaltausgänge	4
Montageart	REG	Max. Schaltstrom	16 A
geeignet für C-Last	Ja	Bemessungsbetriebsspannung	110 V
Funk bidirektional	Nein	Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Montageart	REG	Mit Busankopplung	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Busmodul abnehmbar	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Type	Schaltaktor Erweiterung	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	Stromerkennung	True
Ausgangsleistung	3.68 W	Relais	16 A
Geeignet für C-Last	Ja	EAN	4003468493090