


**BERKER Q.x Radio Touch alu samt**
**Art. Nr. 28846084**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- externer Audioeingang, z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Nebensteileneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Betriebsspannung: 230 V ~
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz 4– 8 Ω
- Bauform: Up, Größe je nach Schalterprogramm

**Technische Information**

Ausführung	Radio	Oberfläche	lackiert
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Produktgruppe	Radio	Ausführung der Oberfläche	matt
Montageart	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Transparent	Nein
Werkstoff	sonstige	Farbe	alu samt
Werkstoffgüte	sonstige	EAN	4011334448129
Halogenfrei	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1113 1000 13000	Verstärker AMP 130