



## MDT KNX Schaltaktor 2-fach 10 A Up

 Art. Nr. **MDTAKK-02UP.03**

- Schaltstrom max. 16 A (1-fach) bzw. 10 A (2-/3-fach)
- Schaltleistung Glühlampen max. 2000 W (1-fach) bzw. 1500 W (2-/3-fach)
- Max. Anzahl EVGs 10 (1-fach) bzw. 2 (2-fach/3-fach)
- kapazitive Last max. 70  $\mu$ F (1-fach) bzw. 14  $\mu$ F (2-fach/3-fach)
- Komfortapplikation
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14  $\mu$ F, 2 EVG. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit monostabilen Relais, Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 14  $\mu$ F / 2EVG. Funktionserweiterung. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. Erweiterte Szenenfunktionen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

## Technische Information

|                |           |
|----------------|-----------|
| Bussystem KNX  | Ja        |
| Montageart     | Unterputz |
| Kanalzahl      | 2         |
| Relais         | 10 A      |
| Schutzart (IP) | IP20      |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ausführung          | Schaltaktor   |
| Type                | Schaltaktor   |
| geeignet für C-Last | Nein          |
| EAN                 | 4251916130206 |