


Türstation UP silber Antivandal 2-reihig mit 4 Tasten
Art. Nr. AV2004

- Audio - Frontplatte Alu
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 4 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 2 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 247 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 236 x 55 mm;

Technische Information

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 4 |
| Werkstoff der Klingeltasten | Aluminium |
| System VDS | Ja |
| System 4+n | Ja |
| Material Front | Aluminium |
| Frontplatte Höhe | 247 mm |
| Frontplatte Breite | 180 mm |
| Einbauhöhe | 236 mm |
| Einbaubreite | 160 mm |
| Einbautiefe | 55 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Montageart | Unterputz |
| Installationstechnik | systemunabhängig |
| Tastenzahl | 4 |
| Modulare Bauweise | Nein |
| Farbe | Aluminium |
| Abm. Frontplatte | 180 x 247 x 4 mm |
| Abm. UP-Dose | 160 x 236 x 55 mm |
| Anzahl Reihen | 2 |
| Höhe | 247 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|------------|--------------|----------------------------|
| Ersatzteil | RC00390 | Plexischild |
| Ersatzteil | RCAX33A | Torxschlüssel |
| Ersatzteil | RC0041CECKIG | Tasteroberteil 2fach eckig |
| Ersatzteil | RC005A | Namenschild Papier |
| Ersatzteil | RC0041CRUND | Tasteroberteil 2fach rund |
| Ersatzteil | RC2004 | Tastenblock |
| Ersatzteil | E97-9-85302 | LED-Sofitte |
| Ersatzteil | FLAMP24 | Sofitte |
| Ersatzteil | RCAX32C | Torxschraube Stahl |
| Ersatzteil | RC0039A | Namensschildträger |
| Zubehör | 2P06 | AP-Gehäuse |
| Zubehör | 2V06 | UP-Regendach |