


BERKER Kreuzschalter Einsatz 10 A Up
Art. Nr. 3037

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Schaltwinkel: 3,5°
- Bauform: Up

Wippschalter Modul-Einsätze Kreuz - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V - - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Kreuzschalter	Schaltstrom	10 AX (100 W (SBL))
Bedienungsart	Wippe/Taste	Beleuchtungsart	Glimmlampe
Zusammenstellung	Basiselement	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Tastschalter	Nein	Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl der Betätigungswippen	1	Nennspannung	250 V
Montageart	Unterputz	Rückmeldekontakt	Nein
Befestigungsart	Krallenbefestigung	Anschlussart	Steckklemme
Mit Montageplatte	Nein	Heizungsschalter	Nein
Werkstoff	sonstige	Waschmaschinenschalter	Nein
Ausführung	Kreuzschalter	Gerätebreite	71 mm
Werkstoffgüte	sonstige	Gerätehöhe	71 mm
Halogenfrei	Ja	Gerätetiefe	42 mm
Antibakterielle Behandlung	Nein	Einbautiefe	32 mm
Oberflächenschutz	sonstige	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Ausführung der Oberfläche	matt	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	Produkttyp	Schalter
Beleuchtung	optional	Produktgruppe	Einsatz
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung	EAN	4011334023395

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1687	LED-Aggregat 12-48 V