


**THEBEN KNX MIX 2 Schaltaktorenerweiterung 8fach RME 8S KNX REG**
**Art. Nr. T4930225**

8-fach Schaltaktor MIX2

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 24 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Mit Busankopplung	Nein
Funk bidirektional	Nein	Busmodul abnehmbar	Ja
Montageart	REG	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Schutzart (IP)	IP20
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Stromerkennung	False
Mit LED-Anzeige	Ja	Relais	16 A
Ausgangsleistung	3.68 W	Type	Schaltaktor
Geeignet für C-Last	Nein	geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	8	EAN	4003468493076
Max. Schaltstrom	16 A		
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja		