


THEBEN KNX MIX 2 Schaltaktorenerweiterung 8-fach RME 8S KNX REG
Art. Nr. T4930225

8-fach Schaltaktor MIX2

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 24 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Bussystem KNX | Ja | Max. Anzahl der Schaltausgänge | 8 |
| Montageart | REG | Max. Schaltstrom | 16 A |
| geeignet für C-Last | Nein | Verschiedene Phasen anschließbar | Ja |
| Type | Schaltaktor | Mit Busankopplung | Nein |
| Montageart | REG | Busmodul abnehmbar | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 | Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Ja |
| Vor Ort-/Handbedienung | Ja | Schutzart (IP) | IP20 |
| Kanalzahl | 2-fach | Stromerkennung | False |
| Mit LED-Anzeige | Ja | Relais | 16 A |
| Ausgangsleistung | 3.68 W | EAN | 4003468493076 |
| Geeignet für C-Last | Nein | | |