


MDT KNX Tasterschnittstelle 2fach Up
Art. Nr. MDTBE-02001.02

- Tasterschnittstelle für pot.freie Kontakte
- max. Leitungslänge 10 m pro Kontakt
- max. Ausgangsstrom 1,5 mA pro Ausgang
- Komfortapplikation
- integrierter Impuls- bzw. Schaltzähler
- programmierbar ab ETS5
- Bauform: Up, 41 x 41 x 12 mm (L x B x T)

KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5 m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5 mA LEDs eingestellt werden (low current). Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendrucks einstellbar. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Integrierte Impuls- und Schaltzähler. Zyklisches Senden einstellbar. Zum Einbau in die Schalterdose (Länge der Anschlußkabel: 22cm). Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 12 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Art der Eingangsspannung	gepulst
Montageart	Unterputz	Schutzart (IP)	IP20
Kanalzahl	2	EAN	4251916110000

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	MDTZCC-BE02	Anschlußkabel Tasterinterface BE-02001.0x