


BERKER Q.x Radio Touch DAB+/Bluet. Set mit LS, alu samt
Art. Nr. 30806084

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Set mit Up Lautsprecher 4 Ω
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer
- externer Audioeingang: AUX IN
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth Q.x alu samt. Radio Touch DAB+/Bluetooth mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Information

Anzahl der Weckzeiten	1	Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Funkuhr	Ja	Anzahl der Speicherplätze	16
CD-Player	Nein	RDS	Ja
Anzeigeart	digital	Mit Netzteil	Ja
DAB+	Ja	Montageart	sonstige
KW	Nein	Internet-Radio	Nein
LW	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
MW	Nein	Farbe	alu samt
UKW	Ja	EAN	4011334528975