


**Türstation UP silber Antivandal 2-reihig m; 14 Tasten und Bohrung für P1**
**Art. Nr. AV2014P1**

- Audio - Frontplatte Alu mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Stanzung Postschloss; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel K11G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 14 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 7 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 362 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 351 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	12	Montageart	Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	14
System 4+n	Ja	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	362 mm	Abm. Frontplatte	180 x 362 x 4 mm
Frontplatte Breite	180 mm	Abm. UP-Dose	160 x 351 x 55 mm
Einbauhöhe	351 mm	Anzahl Reihen	2
Einbaubreite	160 mm	Höhe	362
Einbautiefe	55 mm		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC2014	Tastenblock
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	2P16	AP-Gehäuse
Zubehör	2V16	UP-Regendach

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss