


BERKER KNX-RF S.1/B.x Zeitschaltuhr alu matt
Art. Nr. 85745283

- Zeitschaltuhr für Berker KNX-RF Produkte
- LC Display mit Beleuchtung
- autarker Betrieb mit Einsatz ohne Aktor möglich
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja	Anzahl der Ausgänge	1
Technologie	KNX-RF	Anwesenheitssimulation	Nein
Funk bidirektional	Ja	Sommer-/Winterzeit	Ja
Tagesprogramm	Ja	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
Wochenprogramm	Ja	GPS	Nein
Jahresprogramm	Nein	Farbe	alu matt
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Mit Busankopplung	Ja
Montageart	Unterputz	Mit Speicherkarte	Nein
Astroprogramm	Ja	Feiertags-Fortschreibung	Nein
Montageart	Unterputz	Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Externe Programmierung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Kanäle	1	EAN	4011334375340

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz