


**BERKER K.1 Notruf-Set komplett 24 V DC polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 52007009**

- Set bestehend aus:
- Zugtaster mit Rahmen
- Lichtsignal mit Rahmen
- Abstelltaster mit Rahmen
- Netzteil mit Rahmen
- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Bauform: Up

Notruf-Set komplett Berker K.1 polarweiß, glänzend 24 V=, 5 ... 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Ruf ton am Lichtsignal zuschaltbar - Ruf ton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

**Technische Information**

Ausführung	Komplettset	Gerätehöhe	185 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Gerätetiefe	155 mm
Produktgruppe	Notrufsystem	Schalterprogramm	K.1
Schutzart (IP)	IP20	Farbe	polarweiß glänzend
Gerätebreite	100 mm	EAN	4011334353942

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Ruftaster mit Rahmen: 5206xx
Zubehör	XXXX-002	Abst./Anw.-taster mit Rahmen: 5205xx
Zubehör	XXXX-003	Zugtaster mit Rahmen: 5202xx
Zubehör	XXXX-004	Abstelltaster mit Rahmen: 5201xx
Zubehör	XXXX-005	Lichtsignal mit Rahmen: 5203xx
Zubehör	XXXX-006	Netzteil mit Rahmen: 5204xx