


**BERKER S.1/B.x Radio Touch DAB+/Bluet. polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 30848989**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- externer Audioeingang: AUX IN
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth S.1/B.x polarweiß glänzend. Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

**Technische Information**

|                       |         |                               |                    |
|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Weckzeiten | 1       | Schalterprogramm              | S.1/B.3/B.7        |
| Produktgruppe         | Radio   | Anzahl der Speicherplätze     | 16                 |
| Funkuhr               | Ja      | RDS                           | Ja                 |
| CD-Player             | Nein    | Mit Netzteil                  | Ja                 |
| Anzeigeart            | digital | Montageart                    | sonstige           |
| DAB+                  | Ja      | Internet-Radio                | Nein               |
| KW                    | Nein    | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein               |
| LW                    | Nein    | Farbe                         | polarweiß glänzend |
| MW                    | Nein    | EAN                           | 4011334529170      |
| UKW                   | Ja      |                               |                    |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                      |
|---------|----------|--------------------------------------------------|
| Zubehör | 28850000 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm                |
| Zubehör | 28850001 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm               |
| Zubehör | XXXX-001 | Up Lautsprecher 4 Ω: 2882xx                      |
| Zubehör | XXXX-002 | Deckeneinbau-Lautsprecher: 288500xx              |
| Zubehör | XXXX-003 | Halogenspot Lautsprecher HLS 51: 1060 0500 00100 |
| Zubehör | XXXX-004 | Exciter X 32: 1300 3200 00400                    |

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                |
|---------|----------|--------------------------------------------|
| Zubehör | XXXX-005 | Außen-Lautsprecher Mini 4: 1011 0203 00800 |