


Türstation UP silber Antivandal 4-reihig m; 36 Tasten und Bohrung für P1
Art. Nr. AV4036P1

- Audio - Frontplatte Alu mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio- Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung AVT0001412 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, Stanzung für elektrisches oder mechanisches Postschloss; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 36 Tasten; Mit 36 Klingeltasten (4 nebeneinander, 9 übereinander) Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 362 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 342 x 55 mm;

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 36 | Montageart | Unterputz |
| Werkstoff der Klingeltasten | Aluminium | Installationstechnik | systemunabhängig |
| System VDS | Ja | Tastenzahl | 36 |
| System 4+n | Ja | Modulare Bauweise | Nein |
| Material Front | Aluminium | Farbe | Aluminium |
| Frontplatte Höhe | 362 mm | Abm. Frontplatte | 340 x 362 x 4 mm |
| Frontplatte Breite | 340 mm | Abm. UP-Dose | 320 x 342 x 55 mm |
| Einbauhöhe | 342 mm | Anzahl Reihen | 4 |
| Einbaubreite | 320 mm | | |
| Einbautiefe | 55 mm | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|------------|--------------|----------------------------|
| Ersatzteil | E97-9-85450 | LED-Soffitte |
| Ersatzteil | RCAX33A | Torxschlüssel |
| Ersatzteil | RC005A | Namensschild Papier |
| Ersatzteil | RC2018 | Tastenblock |
| Ersatzteil | RC00390 | Plexischild |
| Ersatzteil | RC0039A | Namensschildträger |
| Ersatzteil | RC0041CRUND | Tasteroberteil 2fach rund |
| Ersatzteil | RCAX32C | Torxschraube Stahl |
| Ersatzteil | FLAMP24 | Soffitte |
| Ersatzteil | RC0041CECKIG | Tasteroberteil 2fach eckig |
| Zubehör | PP100S17 | elek. Postschloss |
| Zubehör | 4V32 | UP-Regendach |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|-------------|
| Zubehör | F4800 | Netzgerät |
| Zubehör | P1 | Postschloss |