


BERKER .net Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht mit eckigem Tragrings Up
Art. Nr. 85422100

- automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips
- Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0,3/0,7 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 40 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Bauform: Up

230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Seriendimmer	Ja
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Ausführung	eckiger Tragrings
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Montageart	Unterputz
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33,2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375937

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx