


BERKER .net Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht mit eckigem Tragringschaltwerk
Art. Nr. 85422100

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen/Energiesparlampen: je Kanal 12 – 40 W/je Kanal 15 – 54 W
- Dimmbare konventionelle/elektronische Trafos je Kanal: 35 – 300 VA/35 – 300 W
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Bedienungsart | Drucktaster |
| Seriendimmer | Ja |
| Lastart | universal |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Ausführung | eckiger Tragringschaltwerk |
| Lichtwertspeicher | Nein |
| Verwendbar mit Taste | Ja |
| Montageart | Unterputz |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
| Verwendbar mit Funktaste | Ja |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 33.2 mm |
| Produktgruppe | Einsatz |
| EAN | 4011334375937 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---|
| Zubehör | XXXX-001 | Taste für Schalter/Dimmer 2-fach: 85142xx |
| Zubehör | XXXX-002 | KNX Funk Taste 2-fach quicklink: 85146xx |
| Zubehör | XXXX-003 | KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx |