


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121100

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Bauform: Up

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Werkstoff	sonstige
Montageart	Unterputz	Werkstoffgüte	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Oberfläche	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Verwendbar mit Taste	Ja	Transparent	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Kanalzahl	1
Verwendbar mit Funktaste	Ja	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Ausführung	eckiger Tragring	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	EAN	401 1334375944
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx