



## HAGER KNX-RF Binäreingang 2fach Up

Art. Nr. **HTRB302B**

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen. Jalousie, 2x Szenen, Zeitschaltung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- 2 unabhängige, batterieversorgte Binäreingänge für potentialfrei Kontakte
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Binäreingang 230 V AC
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Leitungslänge Binäreingänge: max.5 m
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler Ap ins KNX-TP-System
- Bauform: Up
- Maße: 53 x 27 (L x B)

### Technische Information

Bussystem KNX	Ja	LED ansteuern	Nein
Bussystem KNX-Funk	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bussystem Funkbus	Ja	Art der Eingangsspannung	DC
Montageart	Unterputz	Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Mit Busankopplung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Busmodul abnehmbar	Nein	EAN	3250615989284