


**BERKER .net Universal-Schalteinheit 2fach Up**
**Art. Nr. 85122200**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0.3/0.7 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 54 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Bauform: Up

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

**Technische Information**

|                                   |                  |                           |                    |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Zusammenstellung                  | Basiselement     | Werkstoff                 | sonstige           |
| Montageart                        | Unterputz        | Werkstoffgüte             | sonstige           |
| Ausführung                        | sonstige         | Oberfläche                | sonstige           |
| Nebenstelleneingang               | Ja               | Ausführung der Oberfläche | nicht zutreffend   |
| Lichtwertspeicher                 | Nein             | Transparent               | Nein               |
| Verwendbar mit Taste              | Ja               | Nennspannung              | 230 V              |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder    | Nein             | Kanalzahl                 | 2                  |
| Verwendbar mit Präsenzmelder      | Nein             | Befestigungsart           | Krallenbefestigung |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein             | Produktgruppe             | Einsatz            |
| Verwendbar mit Funktaste          | Ja               | EAN                       | 401 1334375951     |
| Ausführung                        | eckiger Tragring |                           |                    |
| Verwendbar mit IR-Taste           | Nein             |                           |                    |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                              |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx |
| Zubehör | XXXX-002 | KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx  |
| Zubehör | XXXX-003 | KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx   |