


**FERMAX COLOR Video WAY KIT, Monitor 7, Zweifamilienhaus m. Türstation AP, silber**
**Art. Nr. F1402**

- Systemtechnologie: 2 Draht
- Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung
- 12V DC Spannungsversorgung für Türöffner (max. 250mA)
- Türöffnerzeit 1-99 Sek. einstellbar
- 7" (17,8 cm) TFT-Bildschirm
- Kamerawinkel: 67° H, 90° V
- Internsprechen
- Bildspeicher für bis zu 118 Bilder
- inkl. Rufabschaltung
- Farbe Türstation: silber
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 95 x 155 x 25 mm

Zweifamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Türstation AP, Zwei blau beleuchtete Ruftasten, Quittungston der Ruftaste (nach Bedarf de-/aktivierbar), Visuelle Bestätigung des Drückens der Ruftaste durch blinkende Namensschildbeleuchtung, großes, LED beleuchtetes Namensschild, Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung, Türöffner über potfreien Schaltkontakt, Spannungsversorgung des Türöffners entweder aus der Sprechanlage (max. 12VDC, 250mA) oder über zusätzliches Netzgerät, Türöffnerzeit individuell (von 1-99 Sek.) einstellbar, inkl. Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren), Bereitschaftsmodus 33 mA; Betriebsmodus 110 mA (Türstation). Maße (B x H x T): 95 155 x 25 mm Farbe: Chrome- Zamak, 1 Netzgerät für Verteiler- oder AP Montage, 24-28VDC, 8TE, 2 Monitore freisprechend mit folgenden Leistungsmerkmalen: 7" (17,8cm) TFT-Bildschirm- Auflösung: 800\*3 (R, G, B) x 480 Pixel, eingebauter Mithörsperr, elektronischer Abschaltung, Eigenstartfunktion, beleuchtete Türöffnertaste, LED Anzeigen für: Ein/ Aus, verpasster Anruf, Anschluss Etagentaster, Im OSD Menü sind folgende Funktionen verfügbar: Internkommunikation mit Rufprotokoll, Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 118 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 32GB (SD- Karten nicht im Lieferumfang und Sortiment) kopiert werden. Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte von 15 Sek. automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer, Foto- und Videowiedergabe, Rufonabschaltung mit 4 Einstellungen: Normal, in 1 Stunde, in 8 Stunden, Immer, mit Restzeitanzeige, 20 wählbare Ruftöne, Ruftoneinstellung mit Tag/ Nacht Einstellung, Datum und Zeiteinstellung, Bildschirm- und Lautstärkeinstellungen, maximal 2 Monitore pro Ruftaste (inkl. Setmonitor) im Parallelbetrieb (Zusätzlicher Monitor F1412 für untere Ruftaste, F1413 für obere Ruftaste ist nicht im Lieferumfang enthalten und sind in eigener Position beschrieben), Einstellungsanzeige (Restbilder, etc.), Rücksetzen auf Werkseinstellung möglich, Stromaufnahme: Bereitschaftsmodus 12 mA; Betrieb 350 mA (Monitor); Maße (HxBxT): 145x225x18mm, Farbe: weiß, System: 2-Draht (Verkabelung: 2-Drähte, polungsfrei; Jegliche Art von Kabel verwendbar: Parallelkabel, paarweise verdrehte Kabel, UTP CAT5, bestehende Verkabelung wie z. B. YYSCH).

**Technische Information**

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	2
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2
System Waykit	Ja
Installationstechnik	Bus-System
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber
Tastenzahl	2
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3
Bildsystem	PAL

Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja
Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	90 °
Telefonanzahl	2
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Textfeld/Beschriftungsfläche	1
EAN	8424299014029

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Ersatzteil	FPVT09298	Plexiglas-Linse
Ersatzteil	F1410	Netzgerät
Zubehör	F1817	Türöffner standard
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F1412	Monitor
Zubehör	F1417	Türstation
Zubehör	F1418	Zusatzrelais
Zubehör	F1419	Türumschalter