


**THEBEN LUNA 122 top3 AL mit Aufbaulichtsensor**
**Art. Nr. T1220130**

- Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät & integrierter Zeitschaltuhr inkl. externem Lichtsensor
- Schaltheelligkeit digital einstellbar (1 - 99.000 lx)
- App-Programmierung möglich
- sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy Obelisk top3
- Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen Antenne top2/3 RC-DCF möglich
- 3 Sonderprogramme (kleines Jahresprogramm)
- einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
- Schaltheelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, sowie aktuellem Lux-Wert im Display
- DuoFix-Federsteckklemmen
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer
- Bis zu 4 Sensoren anschließbar
- Bis zu 10 Geräte an einen digitalen Sensor anschließbar
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Erweiterter Helligkeitsbereich
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Test-Funktion
- Schaltungsvorwahl
- Displaybeleuchtung
- PIN-Codierung
- Externer Steuereingang (Nur 1 Kanal Geräte)
- Kanalumschaltung und Kanalverriegelung möglich (Nur 2 Kanal Geräte)
- Betriebsstundenzähler

Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer Antenne möglich, 1-99.000 lx, 3 Sonderprogramme mit Jahresfunktion, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 µs Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, Impulsprogramm, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung

**Technische Information**

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Bemessungsspannung                                | 230 V   |
| Bemessungsfrequenz                                | 50 Hz   |
| Max. Glühlampenlast                               | 3.6 W   |
| Max. Leuchtstofflampenlast                        | 3.6 V·A |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)        | 3.6 V·A |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1.2 V·A |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)                  | 10 A    |
| Bemessungsschaltstrom                             | 16 A    |
| Einstellbereich Helligkeitswert                   | 1 lx    |
| Mit programmierbarer Nachtabschaltung             | Ja      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tasteingang                    | Nein          |
| Max. Leitungslänge Lichtfühler | 100 m         |
| Schutzklasse Lichtfühler       | II            |
| Montageart Lichtfühler         | Wandanbau     |
| Montageart                     | DIN-Schiene   |
| Breite in Teilungseinheiten    | 2             |
| Einbautiefe                    | 69.2 mm       |
| Schutzart (IP)                 | IP20          |
| EAN                            | 4003468120125 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung            |
|---------|----------|------------------------|
| Zubehör | T9070409 | OBELISK Programmierset |

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                |
|---------|----------|----------------------------|
| Zubehör | T9070404 | OBELISK Speicherkarte top2 |
| Zubehör | T9070130 | Bluetooth OBELISK top3     |
| Zubehör | T9070410 | Antenne top2 RC-DCF        |
| Zubehör | T9070610 | Antenne top2 RC-GPS        |
| Zubehör | T9070415 | Aufbaulichtsensor digital  |
| Zubehör | T9070892 | Netzteil top2 GPS          |