


BERKER S.1 Berker.Net Bewegungsmelder für 2,2 m weiß glänzend
Art. Nr. 85342182

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- Ansprechbarkeit einstellbar: 5-1000lx
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Montagehöhe	2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Schalterprogramm	S.1
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechbarkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein

Treppenlichtautomatik	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß glänzend
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Ja
Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Einschaltdauer	3 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Farbe	weiß
Technologie	Berker.Net
RAL-Nummer (ähnlich)	1013
EAN	4011334373957

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach