


HOMEMATIC IP Jalousieaktor 6 Stk. für Markenschalter, HmIP-BBL-2
Art. Nr. EQ-151333A2

- Jalousieaktor Up für die komfortable Steuerung von Jalousien, Rollläden, Fenstern oder Markisen
- Mit Adapter in die gängigsten Design-Rahmen führender Schalterhersteller integrierbar
- Individuelle Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und -untergang, Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz
- Max. Schaltleistung: 500 W
- Funkreichweite: 200 m im freien Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 71 x 71 x 37 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird die Jalousie beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Der Jalousieaktor zeichnet sich besonders durch die exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien aus. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich. Der Jalousieaktor für Markenschalter ist für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller integrieren. So können die vorhandenen Rahmen und Wippen einfach weitergenutzt werden. Erst einmal montiert, lässt sich der angeschlossene Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch direkt über die Tasterwippe des Schalters bedienen. Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Unterputzaktor zur automatisierten Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Ermöglicht die exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores und Jalousien. Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren der Schattenspender. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2); Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Werkstoffgüte	Thermoplast
Technologie	Funk	Halogenfrei	Ja
Einsatzbereich	Jalousie/Markenschalter	Oberflächenschutz	sonstige
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja	Farbe	weiß
Bauform	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Versorgung	Netzversorgt: 230 V AC	Transparent	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Regensensor	Ja	Max. Schaltleistung	500 W
Mit Astro-Programm	Ja	Nennspannung	230 V
Nebenstelleneingang	Nein	Frequenz	50 Hz
Mit Memory-Funktion	Ja	Min. Tiefe der Gerätedose	37 mm
Verpackungseinheit	6 St.	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Zufallsgenerator	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Montageart	Unterputz	Bauart	Markenschalter
Werkstoff	Kunststoff	EAN	4047976513345

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-153001A0	HOMEMATIC IP Tasterwippe für Markenschalter Pfeile

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-153003A0	HOMEMATIC IP Tasterwippe für Markenschalter
Zubehör	EQ-155263A2	HOMEMATIC IP Adapter Siemens Delta
Zubehör	EQ-103093A2	HOMEMATIC IP Adapter Merten
Zubehör	EQ-103096A2	HOMEMATIC IP Adapter Kopp
Zubehör	EQ-103478A2	HOMEMATIC IP Adapter Jung J2
Zubehör	EQ-103095A2	HOMEMATIC IP Adapter Jung J1
Zubehör	EQ-103092A2	HOMEMATIC IP Adapter Gira Standard
Zubehör	EQ-103091A2	HOMEMATIC IP Adapter Gira 55
Zubehör	EQ-152993A2	HOMEMATIC IP Adapter Elso Joy
Zubehör	EQ-103097A2	HOMEMATIC IP Adapter Düwi
Zubehör	EQ-103090A2	HOMEMATIC IP Adapter Busch-Jäger
Zubehör	EQ-103263A2	HOMEMATIC IP Adapter Berker B2
Zubehör	EQ-103094A2	HOMEMATIC IP Adapter Berker B1