



RENZ Audio-Frontpl. 1tlg.eckig, RAL9016 1 Ruftaste, vorb. FERMAX LS/Code

Art. Nr. **E14094355F9016**

- Front zum Aufklappen
- Für Montage aller handelsüblichen Lautsprecher
- Vorbereitet für Codetastatur F7454 von Fermax
- Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus Metall
- Klingelknopfbeleuchtung und Kunststoffnamensschild-Beleuchtung 0,1 Watt 12V AC/DC
- Namensschildeinlage: (B x H): 75 x 19,5 mm
- Abmessungen (H x B x T): 360 x 390 x 13 mm

Produkteigenschaften: Modellgruppe 14 Durchwurffront Audio; Front mit einer Einwurfklappe; RSA2-Sprechgitter senkrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher; Stanzung und Adapter für Fermax Codetastatur, vorgerichtet für bauseitige Montage; RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit EDELSTAHL-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut; Modellgruppe 14 EDELSTAHL-Frontplatte 1,25 mm dick, zum Aufklappen, 13 mm vorstehend; Einwurfklappe (B x H): 265 x 33 mm, für EDELSTAHL-Frontplatte ohne thermische Trennung, mit Entnahmesicherung; Installations- und Durchwurffkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten und je nach bauseitiger Situation zu bestellen; Abmessungen (B x H x T): 360 x 390 x 13 mm; Farbe: RENZ - RAL 9016 VERKEHRSWEISS; Notwendiges Zubehör: Fermax Codetastatur F7454 (in eigener Position beschrieben);

Technische Information

Farbe	Weiß
-------	------

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85341	RSA2-Klingelknopf Edelstahl
Ersatzteil	E97-9-85345	RSA2-Kunststoffnamensschild m. Beleuchtung
Ersatzteil	E97-9-00490	Renz-Schraube M4 x 10
Ersatzteil	E97-9-91376	Renz-Schraube M4 x 35
Zubehör	E14-2-20600	Installationskasten
Zubehör	F7454	Einbau-Codetastatur