


BERKER KNX-RF S.1/B.x Zeitschaltuhr polarweiß matt
Art. Nr. 85745288

- KNX-RF Zeitschaltuhr für Berker.Net Schalt/Dimm Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- 2 unabhängige Programmspeicher individuell einstellbar mit max. 20 Schaltzeiten
- Astroprogramm und Partyfunktion
- Ferienprogramm mit zufälliger Variation der Schaltzeiten
- Zufallsgenerator: +/- 15 Minuten
- LC-Display mit Beleuchtung
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Technologie	KNX-RF
Funk bidirektional	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Astroprogramm	Ja
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Externe Programmierung	Ja
Anzahl der Kanäle	1

Anzahl der Ausgänge	1
Anwesenheitssimulation	Nein
Sommer-/Winterzeit	Ja
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Farbe	polarweiß matt
Mit Busankopplung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein
Feiertags-Fortschreibung	Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4011334375302

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz