


**BERKER KNX-RF S.1/B.x Zeitschaltuhr polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 85745289**

- KNX-RF Zeitschaltuhr für Berker.Net Schalt/Dimm Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- 2 unabhängige Programmspeicher individuell einstellbar mit max. 20 Schaltzeiten
- Astroprogramm und Partyfunktion
- Ferienprogramm mit zufälliger Variation der Schaltzeiten
- Zufallsgenerator: +/- 15 Minuten
- LC-Display mit Beleuchtung
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

**Technische Information**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Ja          |
| Technologie             | KNX-RF      |
| Funk bidirektional      | Ja          |
| Tagesprogramm           | Ja          |
| Wochenprogramm          | Ja          |
| Jahresprogramm          | Nein        |
| Schalterprogramm        | S.1/B.3/B.7 |
| Astroprogramm           | Ja          |
| Montageart              | Unterputz   |
| Montageart              | Unterputz   |
| Externe Programmierung  | Ja          |
| Anzahl der Kanäle       | 1           |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Ausgänge           | 1                  |
| Anwesenheitssimulation        | Nein               |
| Sommer-/Winterzeit            | Ja                 |
| Funkgesteuert (DCF77)         | Nein               |
| GPS                           | Nein               |
| Farbe                         | polarweiß glänzend |
| Mit Busankopplung             | Ja                 |
| Mit Speicherkarte             | Nein               |
| Feiertags-Fortschreibung      | Nein               |
| Nebenuhren über Bus steuerbar | Nein               |
| Schutzart (IP)                | IP20               |
| EAN                           | 4011334375296      |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                    |
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |